

佳能线号机主要故障分析

故障现象	可能引起的原因	解决方法
打印不清晰	色带有问题	更换色带
	套管有问题	更换套管
打印中间有一条白线	打印头划伤	更换打印头
色带被切断	色带进给轴损坏	更换色带带进给轴
	套管问题	更换套管
	色带问题	更换色带
色带不进给,不回卷或断带	色带进给轴损坏	更换色带带进给轴
	色带问题	更换色带
开机不显示,也无任何反应	电源板损坏	更换以上配件
	显示屏损坏	
	主板损坏	
开机"滴滴"后无反应或接触不良	电源板接口松动	更换电源板或维修
提示:"无色带"(NO RIBBN)	色带有问题	更换色带
	探测器有问题	清洁或清理探测器
提示"无打印材料"	套管有问题	更换套管
	套管夹持器损坏	维修或更换夹持器
	探测器有问题	清洁或清理探测器
打印头不能初始化	凸轮组顶死	将凸轮复位
	齿轮损坏	更换齿轮
	电机损坏	更换电机
套管进给不畅,或不能进给	齿轮组合磨损	更换齿轮组合
	电机磨损	更换电机